

## Jordfelsbrytare ID



### ID A klass

Användningsområde för ID jordfelsbrytare klass A:  
ID jordfelsbrytare skyddar mot direkt och indirekt beröring av aktiv ledare, samt mot isolationsfel. De bryter kretsen automatiskt vid jordfel större än 10, 30 eller 300 mA.

ID selektiva jordfelsbrytare S

De är selektiva med nedströms momentana jordfelsbrytare. 300 mA ger selektivitet med 30 mA momentan brytare nedströms.

Val av värde för felström vid personskydd:

- som skydd för enstaka grupp kan 10 mA användas

- för skydd av flera grupper bör 30 mA väljas

Brandskydd:

- för detta ändamål väljs 300 mA

Anläggningskydd:

- välj 500 mA

I kretsar med halvledarkomponenter kan sinusvågen påverkas så att man får överlagrade likströmpulser.

Dessa känner A klass brytaren av.

### Teknisk specifikation

Märkström	25 till 63 A
Märkspänning	2P 240 V AC, 4P 415V AC
Bredd	1 modul = 18mm

Passar till	Märkström	Felström (mA)	Märkspänning	Artikelnr	E-nr
ID 2P 25A 10MA	25A	10	240V AC	23353	
ID 2P 25A 30MA	25A	30	240V AC	23354	2164973
ID 2P 25A 300MA	25A	300	240V AC	23356	2164977
ID 2P 40A 30MA	40A	30	240V AC	23358	2164983
ID 2P 40A 300MA	40A	300	240V AC	23360	2164987
ID 2P 63A 30MA	63A	30	240V AC	23362	2164993
ID 2P 63A 300MA	63A	300	240V AC	23364	2164997
ID 2P 63A 300MA S	63A	300 S	240V AC	23370	
ID 4P 25A 30MA	25A	30	415V AC	23378	2165003
ID 4P 25A 300MA	25A	300	415V AC	23380	2165007
ID 4P 25A 500MA	25A	500	415V AC	23381	
ID 4P 40A 30MA	40A	30	415V AC	23382	2165013
ID 4P 40A 300MA	40A	300	415V AC	23384	2165017
ID 4P 40A 500MA	40A	500	415V AC	23385	
ID 4P 63A 30MA	63A	30	415V AC	23386	2165023
ID 4P 63A 300MA	63A	300	415V AC	23388	2165027
ID 4P 63A 500MA	63A	500	415V AC	23389	2165028
ID 4P 40A 300MA S	40A	300 S	415V AC	23399	
4P 63 300MA S	63A	300 S	415V AC	23402	
ID 4P 63A 500MA S	63A	500S	415V AC	23403	